

ソーラービックホープ

SHOP-09

NETIS
KT-200086-VE

特許取得 特許第 7136952 号



SHOP-09 + 専用三脚 M2

電池残量判別機能

本体側面の LED で電池残量の簡易判別が可能です。

■ 緑点滅：充電良好

■ 黄点滅：要充電

■ 赤点滅：至急充電



■ 特長

- ▶ NETIS 技術搭載の新技术商品
- ▶ 24 時間連続発光
- ▶ LED とレンズの効果により斜めからの視認性も向上
- ▶ 電池残量や周辺照度に応じて自動で明るさを調節
- ▶ 多機能ながらスイッチ 1 つの簡単操作
- ▶ 専用充電器 SLAV-CE (オプション) を使用すれば最長約 4 時間で充電可能
- ▶ SHOP-ACBOX (オプション) を使用すれば 100V 駆動も可能

※ 製品写真は実際の点滅と異なります。

発光部比較



ソーラービックホープ



ソーラービッククラブ

発光輝度自動調整機能

電池残量や周りの明るさに合わせて自動で輝度を調整します。

●●●	満充電発光モード	【晴天時に満充電の場合】
●●	薄暮モード	【薄暮時、ゲリラ豪雨時等】
●	通常発光	
●	自動省電力モード	【電池残量が一定以下の場合】

■ 対応オプション



大型回転灯専用充電器
(充電時間 最長約 4 時間)
SLAV-CE



SHOP 用 AC BOX
SHOP-ACBOX
※100V 駆動用コード

■ 仕様

寸 法	本体 / φ600mm × H660mm × D360mm
重 量	本体 / 9.5kg 三脚 / 6kg
LED 数	赤 / 40 個 (外周) 青緑 / 10 個 (内周) 白 / 4 個 (センターフラッシュ) 緑・黄・赤 / 各 1 個 (インジケーター)
発光方式	点滅 / 回転
電 源	太陽電池 : DC20V / 450mA / 9W
無 日 照	約 10 日間
機 能	薄暮モード、自動省電力モード、満充電発光モード 電池残量判別機能、AC100V 充電、AC100V 駆動